



- Type "Z"



- Type "X"



Power Rating Range (S_{50}) from 25kVA to 120kVA

Trasformatori a bassa frequenza (50/60Hz) tipo "Z" - "X" per pinze robot e manuali
Type "Z" - "X" Low Frequency (50/60Hz) Robot and Manual Welding Gun Transformers

Type	No load secondary voltage - U_{20} (V)	Max. mechanical dimensions $W \times H \times D$ (mm)	Mounting hole distances (mm)	Permanent output current - I_{2p} (kA)	Max. weight (kg)	Colour
Z	6,3	125 x 160 x 275	190	6,2	26	blue
Z	7,1	125 x 160 x 295	190	6,2	29	green
Z	8	125 x 160 x 310	230	6,2	32	grey
Z	10	125 x 160 x 370	260	6,2	39	yellow
Z	13,5	125 x 160 x 460	350	6,2	52	brown
X	6,3	125 x 160 x 275	190	6,2	26	blue
X	7,1	125 x 160 x 295	190	6,2	29	green
X	8	125 x 160 x 310	230	6,2	32	grey
X	10	125 x 160 x 370	260	6,2	39	yellow
X	13,5	125 x 160 x 460	350	6,2	52	brown

Type "Z" with steel inserts 16 x M8 x 12 and centering plug hole $\varnothing 6$ H7 x 8

Type "X" with steel inserts 16 x M10 x 15 and centering plug hole $\varnothing 8$ H7 x 8

Standard accessories :

- Primary, Secondary, Rectifier NC Thermostats
- Output Current Sensing Coil, where prescribed of related standards

Accessori di serie :

- Termostati per avvolgimento primario, secondario e gruppo di raddrizzamento
- Bobina di misura della corrente secondaria, dove prevista dalle relative norme.

Special accessories on request :

- Embedded Temperature Sensor
- Output Voltage Sensing Wires
- Resistance or Fuse
- Tap Switch
- Primary Protection Cover IP55
- Multi Contact Primary Circuit Connectors
- Bus Distributor Box

Accessori speciali su richiesta :

- Sensori di temperatura incorporati
- Fili per il rilevamento della tensione d'uscita
- Resistenze o fusibili
- Commutatore
- Scatola di protezione lato primario del trasformatore IP55
- Connettori Multi Contact per il circuito primario del trasformatore
- Scatola di distribuzione Bus